

***TX-4000GT-
КОМБИНИРОВАННЫЙ FM
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ
ПЕРЕДАТЧИК 4000W.***



TX 4000GT – комбинированный FM радиовещательный передатчик 4000W инновационной линии продуктов GT производства компании Sielco.

Радиовещательный 4000Ват FM передатчик сочетает в себе большую эффективность и универсальность по трем основным причинам: легкий вес, минимальный размер и низкое потребление энергии. Приобретение радиовещательного FM передатчика TX 4000GT, или любого другого модельной линии GT, означает сделать победный выбор, для того чтобы насладиться всеми преимуществами в течение всего жизненного цикла продукта с минимальными затратами: меньше транспортные расходы, меньше места для его установки и низкий расход энергии во время работы.

Радиовещательный FM передатчик TX4000GT удобен в настройке: очень простой в настройке, благодаря интуитивному интерфейсу и элегантному жидкокристаллическому графическому дисплею и функцией управления в “несколько нажатий”. Высокий функционал комбинированного FM передатчика может быть увеличен за счет использования важных опций: телеметрии / систем дистанционного управления, Ethernet с протоколом SNMP, высоким качеством стерео кодера, аудио цифровым табло в соответствии с AES/ EBU директивой, RS232/485 портами для возможности интеграции с другими инструментами. Современный и привлекательный дизайн радиовещательных FM передатчиков GT отражает состояние современных технологий этой надежной модели, которая практически не требует обслуживания, что позволяет сэкономить время и деньги.

Радиовещательный FM передатчик 4000W состоит из усилителя RFB 4000GT и FM возбуждителя EXC30GT. Два аппарата соединены в один состав и называются комбинированным радиовещательным FM передатчиком и характеризуются префиксом TX.

Технические параметры FM радиовещательного передатчика 4000W - TX 4000GT

Наименование	Примечание	Значение
Диапазон частот		от 87,5 до 108 МГц
FM-модуляция		75 кГц пиковая девиация (регулируемый)
Аудио и макс. входной уровень		от -3,5 до + 12,5 отклонения дБм 75 кГц
Вспомогательные уровни входного канала	SCA	от -12,5 до + 3,5 отклонения дБм 7,5 кГц
	RDS	от -24 до -8 дБм @ 2 кГц отклонение
Искажение модуляции	Отклонение 75 кГц	<0,05%, 0,02% тип.
Отношение сигнал / шум, моно	30-40000Hz	> 76 дБ, 80 тип.
	CCIR	> 75 дБ, 79 тип.
Отношение сигнал / шум, стерео	30-40000Hz	> 72 дБ, 77 тип.
	CCIR	> 68 дБ, 72 тип.
Аудио каналы АЧХ	30-40000 Гц	± 0,1 дБ
Pre-emphasis time constant		25/50/75 μs на выбор
Номинальная выходная мощность ВЧ		4000W
Шаг настройки передатчика		10/100 KHz
Стабильность выходной мощности ALC		± 3%
Гармонические и побочные излучения		<70 дБ (гармоника), <80 дБ (ложный)

Выходной разъем ВЧ		7/8"
Источник питания	Одна фаза	230 В переменного тока \pm 15%
	Трехфазный	Не Доступно
Общее потребление при номинальной мощности ВЧ		<3900W (EXC2500GT), <6400W (EXC4000GT)
Рабочий диапазон температур	Рабочий	от 0 до 35 ° С
	Предельный	от -10 до +50 ° С макс (при снижении номинальных параметров)
Относительная влажность		до 95% без конденсации
Размеры (ШxВxГ)		483x177x650 мм
Вес		30kg
*Эти данные могут быть изменены без предварительного уведомления.		

Фотографии FM радиовещательного передатчика 4000W - TX 4000GT

